

## Llave de impacto BL 40V máx 4,0 Ah XGT 3/4" 1.800 Nm

### TW001GM201

Inserción de bulón.

Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas.



360° Imagen 360°

#### Código EAN

0088381721059



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	4,2 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	217 x 94 x 303 mm
Tensión de la batería	40V máx
Tiempo de carga	45 min
Tipo de batería	XGT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	3/4"
R.p.m	0 - 1.800 Rpm
R.p.m baja	0 - 950 Rpm
R.p.m media	0 - 1.150 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.400 Rpm
Par máx. de rotura (desapriete)	2.050 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	18,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	100,00 dB(A)

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Par más alto y tamaño más compacto que el modelo DTW1001.
- 4 velocidades eléctricas para mayor versatilidad.
- 3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás.
- Interruptor de gatillo con modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos.
- El modo de parada automática de rotación inversa se detiene después de que el tornillo / tuerca se afloje lo suficiente.
- Luz de trabajo LED doble con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.
- El motor BL ofrece 1.800 Nm de par de apriete máximo y 2.050 Nm de par para aflojar tuercas.
- El motor BL está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de trabajo por carga.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Gancho, 2 baterías 4,0Ah, cargador rápido y maletín Makpac tipo 3.

### 191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



### 191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



### 821551-8

Maletín MakPac tipo 3



### 835K85-1

Plástico interior Makpac



## ACCESORIOS

### 134853-6

Llave de vaso



### 134854-4

Llave de vaso

### 134855-2

Llave de vaso

### 134856-0

Llave de vaso

### 134857-8

Llave de vaso



### 134858-6

Llave de vaso

### 134859-4

Llave de vaso

### 191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



### 191B36-3

Batería 40Vmáx 2,5 Ah XGT BL4025



### 191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



### 191G67-2

Mango de extensión para llaves de



### 191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40Vmáx



### 191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40Vmáx



### 191J97-1

Kit fuente de alimentación 40Vmáx



### 191L29-0

Batería 40Vmáx 2,0 Ah XGT BL4020



### 191L47-8

Batería 40Vmáx 5,0 Ah XGT BL4050F



### 191M90-3

Cargador DC40RC 40VMáx XGT



### 191N09-8

Cargador doble DC40RB 40Vmáx



### 191U00-8

Kit Fuente de Alimentación 40Vmáx



### 191U13-9

Kit fuente de alimentación 40Vmáx



### 191X65-8

Batería 40Vmáx 8,0Ah XGT BL4080F



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Ficha de producto:



Etiqueta:

