

Llave de impacto 18V 1/2" 1000Nm DTW1002RTJ

Llave de impacto de batería de 18V litio-ion con 1.000 Nm de par de apriete, con motor BL sin escobillas. Inserción de bulón.



Código EAN

0088381803502



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3,6 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	229 x 91 x 289 mm
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	45 min
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/2"
R.p.m baja	0 - 900 Rpm
R.p.m media	0 - 1.000 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.800 Rpm
Par máx. de rotura (desapriete)	1600 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	15,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg ²
Presión sonora	98,00 dB(A)
Potencia sonora	108,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Llave de impacto de batería de 18V litio-ion con 1.000 Nm de par de apriete, con motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.
- Selector de modo de impacto: Con sólo pulsar un botón se puede seleccionar entre 3 modos de impacto (duro/medio/blando) para adaptarse al tipo de trabajo.
- Doble Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo.
- Gancho de gran tamaño válido para colgar la máquina en las estructuras metálicas.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

2 baterías 18V 5,0Ah, cargador rápido, maletín makpac tipo 3.

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



837645-9

Plástico interior MakPac



ACCESORIOS

134997-2

Extensión 150mm 3/4"



134998-0

Rótula 3/4"



191667-2

Mango de extensión para llaves de



194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



196426-3

Multicargador 4 puertos 18V LXT



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

