

Soplador a batería BL 18Vx2 LXT DUB362Z

El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.



360° Imagen 360°



Código EAN

0088381693110

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18Vx2
Tipo de batería	LXT
R.p.m	11.400 - 21.500 Rpm
Volumen de aire	402 - 798 m ³ /min
Volumen de aire alta	13,4 m ³ /h
Volumen de aire baja	6,9 m ³ /min
Velocidad del aire alta	54 m/seg
Velocidad del aire baja	27 m/seg
Peso según EPTA	3,5 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	981 x 204 x 298 mm
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	79,10 dB(A)
Potencia sonora	93,50 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	2,30 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.
- Motor de 36V alimentado por dos baterías de 18V, máxima compatibilidad con toda la gama de 18V.
- Motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente proporcionando mayor potencia y duración de la batería.
- Regulador de 6 posiciones para seleccionar el volumen y la velocidad de aire.
- Tobera telescópica con 3 posiciones regulable en 100mm.
- Tecnología XPT: protege la máquina en condiciones adversas. Evita que se introduzcan las partículas de polvo y las gotas de lluvia.
- Indicador de carga de cada una de las baterías.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

183P97-1

Extensión de boquilla

183P98-9

Boquilla plana

191A59-5

Mochila portabaterías 18V/36V LXT



194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196426-3

Multicargador 4 puertos 18V LXT



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197580-6

Adaptador de baterías BAP182



PDC1200A01

Batería de mochila 18Vx2 LXT / 36V /



PDC1200A02

Batería de mochila 18Vx2 LXT / 36V /



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Imagen de recambio:

PDF

Etiqueta:

PDF